

# CS3290-2D+无线二维条码扫描枪

## 一对一快速绑定信道方法

### CS3290 及 CS3260 不适用

#### 一、使设备进入工作状态

- 1) 将基座连接电脑，待基座只有蓝亮灯亮时，表示进入了工作状态。
- 2) 将手持终端开机，听到滴滴滴三声，表示进入了工作状态。此时按扳机能出光表示已经开机。

#### 二、使一个手持终端和一个基座进行通信

例：

- 1) 设置手持终端的手持终端的通信信道为信道 5。



或



- 2) 手持终端扫描“%%BIND”条码，与基座建立绑定关系。



- 3) 在 10 秒内将手持终端放入基座上并保证牢固，蜂鸣器将发出一声鸣叫，表示绑定成功。如果蜂鸣器发出两声鸣叫，表示绑定失败，请重新扫描“%%BIND”条码再次绑定。

### 三、查看通信参数

使基座和手持终端在正常工作状态下，扫如下两个条码。



%%BSCI

基座无线通信参数信息显示



%%%SCI

手持终端无线通信参数信息显示

设置选项参数条码



0



2



4



6



8



1



3



5



7



9